

ARTronic Otomobil Prizi ile Artık Şarjınız Hiç Bitmeyecek!...

Otomobil Prizi (Araç Tipi Mobil Inverter) - 140 W

ARTronic Otomobil Prizi ofis araçları ve tüm taşınabilir elektronik cihazlar için kullanılabilir (örneğin dizüstü bilgisayarlar, video oyunları, yazıcılar, cep telefonları, dijital kameralar,

video kameralar, müzik setleri, MP3 çalıcılar, TV vb. gibi).

Otomobilinizin çakmak soketinden aldığı enerjiyi 220 VAC' ye çevirerek dışarı verir.

Böylece yukarıda sayılan veya bunların benzeri tüm elektronik cihazlarınızı besleme şansınız olur, şarjınız hiç bitmez.

Özellikler

- 12 Volt otomobil veya tekne aküsünden aldığı akü gücünü AC güce dönüştürür.
- Kompakt bir ürün olup, adaptör ve AC çıkış tek bir kutu üzerindedir. Bu nedenle kullanımı çok kolaydır.
- Kompakt olması nedeni ile hafiftir, sizi kablo karmaşasından, kırılmalarından ve kopuklarından kurtarır.
- Dahili aşırı yüklenme koruması ve otomatik kapatma fonksiyonu ile akünün zarar görmesini ve tamamen deşarjını engeller
- LED güç göstergesi
- Topraklamalı AC priz çıkışı

Teknik Bilgiler

- AC Çıkış Gerilimi : 220 V AC \pm 10V
- AC Çıkış Frekansı : 50Hz \pm 4Hz
- AC Çıkış Dalga Şekli : Sinüs Benzeşimli
- Maksimum Sürekli Güç : 140 Watt, 5 dakika için 175 Watt
- Aşırı Yüklenme Değeri : 350 Watt (Maksimum)
- DC Giriş Gerilimi Aralığı : 10.5 ~ 15.5 V DC
- Akü Düşük Koruması : Evet, 10.5 V DC ve otomatik reset
- Aşırı Isı Koruması : Evet, otomatik reset
- Aşırı Yük Koruması : Evet, otomatik reset
- Boyutlar (G x Y x D) : 65 x 44 x 133 mm
- Ağırlık : 159 gr

